


Socket Client 概説

- 目次 -

1. [Socket Client概要](#)
2. [Socket Clientパースペクティブ](#)
3. [Socket Client エンジン接続プリフェランス設定](#)
4. [エンジンリストビュー](#)
5. [XML Socket Connection Editorビュー](#)

1. Socket Client 概要

Socket Clientは、複数のネットワーク監視エンジンをリモート接続にて制御・表示します。
また、XML Socket 接続によりエンジンサーバからクライアントへの Push 通知を実現します。




Socket Client はエンジン部と XML Socket 接続し、エンジン部のアラーム検出時に Socket Client に Push 通知されます。

サウンド Plugin をインストールすることにより端末上でサウンド鳴動通知が可能となります。

2. Socket Client パースペクティブ

メニュー Window - Open_Perspective - Show Node manager at Socket client から開きます。

(1) Socket Client パースペクティブ



ノードTree

ノードリスト/ノードMap


エンジンリスト

3. Socket Client エンジン接続プリフェランス設定

Window - Preferences - 『Engine』プリフェランスにて接続エンジンを追加・編集します。

4. エンジンリストビュー

接続エンジンの選択及びエンジン部との XML Socket 接続設定を行います。



白抜きエンジンアドレスが選択されている接続エンジンです。

エンジンリストを Click するかまたは、XML Socket 接続エンジンからアラーム Push 通知にて接続エンジンアドレスが選択されます。

(1) メニュー

エンジンリスト更新	エンジン接続リスト及び XML Socket 接続状態を更新します。
エンジン XML Socket 接続	XML Socket Connection ビューを開き、エンジン部と XML Socket 接続を行います。
Editors ビュー クローズ	XML Socket Connection ビューを含む Editor ビューを閉じます。

(2) アイコン表示

-  エンジン部と XML Socket 接続状態
-  エンジン部と XML Socket 未接続状態

5. XML Socket Connection Editor ビュー

エンジン接続リストに記述されたエンジンとの XML Socket 接続の制御を行います。
Message List にはエンジン部からの XML Socket メッセージを表示します。

